

MONTAGE

ALURING LED

ALURING LED

DEUTSCH

ENGLISH



1

für die montage der leuchte ziehen sie bitte einen fachmann zu rate!


benötigtes werkzeug:

schlitz- & kreuzschlitzschraubenzieher, zange, seitenschneider, bohrmaschine (ø 6 mm) und ggfs. eine schere.

for the assembly of the lamps, please ask for the advice of a specialist!

needed tools:


slotted & phillips screwdriver, pliers, wire cutter, drill with bit ø 6 mm, if necessary shears.



2

versichern sie sich, das alle leitungen keine spannung führen. wählen sie einen platz für die montage aus. befestigen sie den deckenschild mit den mitgelieferten dübeln und schrauben.

make sure that there is no voltage in all lines. select a place for the assembly. attach the cover shield with the enclosed plugs and screws.



3

kürzen sie das stromkabel ggf. auf die gewünschte länge. hierzu trennen sie mit einer schere die äußere isolierung des kabels auf. ziehen sie mit zwei zangen die einzelnen adern auseinander. achten sie darauf, die isolierung der einzeladern nicht zu beschädigen.


shorten the electric cable if necessary to the desired length. for this with shears rip off the outer isolation of the cable. pull the individual wires from each other with two pliers. make sure that the isolation of the individual wires is not damaged.



4

fädeln sie die weiße zugentlastung auf das stromkabel (2). stecken sie die leitungen durch den deckenbaldachin. verbinden sie die stromleitungen der leuchte mit ihrem hausanschluß.

thread the white strain relief on the electric cable (2). place the lines through the ceiling mount. connect the electrical lines of the light with your household connection.



5

setzen sie den trafo in den baldachin (3). sollten die kabel auf der niedervoltseite des trafos gelöst oder abgezogen worden sein, ist beim wiederanschiessen unbedingt auf die richtige polung zu achten! silbernes kabel (+), kupferfarbenes kabel (-). die plus-ader (+) ist mit einem markierungsbändchen gekennzeichnet. **achtung:** das vertauschen der kabel

place the transformer into the canopy (3). if the cables have been released or deducted on the low voltage side of the transformer, please pay attention to the correct polarity when reconnecting! silver wire (+), copper-colored wire (-). the positive wire (+) is marked with a marker ribbon. **note:** the exchange of the cable leads to the destruction of the LED light bulb and is not covered by the warranty!

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

thank you for choosing a product from radius design.

merci d'avoir choisi un produit radius design.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

vous trouverez d'autres produits à l'adresse:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com


MONTAGE

ALURING LED

ALURING LED

DEUTSCH


ENGLISH



6

führt zur zerstörung des LED-leuchtmittels und ist durch die herstellergarantie nicht abgedeckt!

befestigen sie den deckenbaldachin am deckenschild (5).



7

fädeln sie die aufhängungsdrähte in den aluring (6).

fädeln sie die drahtaufhängung in die patentaufhängung (7).


legen sie die untere glasplatte (die platte ohne schlitz) in die leuchte.



8

verbinden sie nun den LED-ring mittels der gelieferten magneten mit der oberen glasplatte (8).

setzen sie die obere glasplatte in die leuchte.



9

befestigen sie mit den kabelbindern das stromkabel an den aufhängungsseilen (9). schneiden sie das lose ende der kabelbinder ab. kürzen sie ggf. die aufhängungsseile nach der höheneinstellung der leuchte.

attach the ceiling mount to the ceiling shield (5).

thread the hanging wires in the aluminium ring (6).

thread the hanging wires in the patent hangings (7).

place the lower glass plate (the plate without a slit) in the light.

now connect the LED ring via the mounted magnets to the upper glass plate (8).

insert the upper glass plate in the light.

attach with the cable binders the electric cable to the hanging ropes (9). cut off the loose end of the cable binder. shorten if necessary the hanging ropes according to the height adjustment of the lights.

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

thank you for choosing a product from radius design.

merci d'avoir choisi un produit radius design.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

vous trouverez d'autres produits à l'adresse:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com


MONTAGE

ALURING LED

ALURING LED

DEUTSCH


ENGLISH



10


leuchtenversion mit einzeldeckenabhängung:

bohren sie mit hilfe der beiliegenden schablone drei löcher für die halter und befestigen sie an der decke. nachdem sie die drahtseile in den aluring eingefädelt haben, schieben sie die patenthalter auf die drahtseile.



11

fädeln sie das drahtseil in den deckenhalter und schrauben sie die patenthalter ein.



12

version with individual ceiling hangings:

using the enclosed template, drill three holes for the holder in the ceiling. after you have threaded the wire ropes in the aluminium rings, put the patent holder on the wire ropes.

thread the wire rope in the ceiling holder and screw on the patent holder.

PRODUCT VIDEO:

<http://www.youtube.com/watch?v=BPF-LDDY7nc>



danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben.

thank you for choosing a product from radius design.

merci d'avoir choisi un produit radius design.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

vous trouverez d'autres produits à l'adresse:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com