

1

herzlichen glückwunsch zu ihrer neuen absolut-leuchte.
für eine problemlose installation lesen sie bitte die folgende montageanleitung aufmerksam durch. lassen sie die leuchte von einem fachmann montieren.

1. berühren sie die leuchtenköpfe nicht mit bloßen fingern um unschöne fingerabdrücke zu vermeiden.

entfernen sie bitte zuerst die seitlichen abdeckungen ihrer leuchte.

congratulations on the purchase of your new absolut-lamp.
for unproblematic installation, please read the following assembly instructions. please advise a specialist to mount the light.

1. do not touch the lamp heads with your bare hands, this will avoid unsightly fingerprints.

firstly, remove the side coverings from your lamp.



2

schalten sie die hausanschlussleitung stromlos. schalten sie ggfs. die sicherung aus! ⚡


2. positionieren sie die leuchte wie gewünscht und zeichnen sie die bohrpunkte an.

bohren sie die löcher (Ø 6mm) und stecken sie die dübel in die bohrlöcher.

switch off the electricity supply to the house. if necessary, switch off the fuse! ⚡

2. position the lamp and draw the drilling points.

drill the holes (Ø 6mm) and put the bolt in the drill hole.



3

3. verbinden sie mit einer lüsterklemme die hausanschlussleitung mit der leuchte.


schrauben sie die leuchte an die decke.

stecken sie die seitlichen abdeckungen wieder auf das gehäuse.

3. connect the lamp to the electricity supply, using a luster terminal.

screw the lamp to the ceiling.

insert the side cover on the housing.



4

4. das kabel ist geflochten und darf weder unter spannung abgerollt, noch seitlich von der rolle abgestreift werden.

5. rollen sie die leuchte hängend von oben nach unten ab.

bitte achten sie darauf, dass das kabel spannungsfrei und nicht in sich verdreht aufgehängt wird, da die leuchte sonst zum achsialen verdrehen neigt.

4. the cable is braided and can not be rolled under tension, neither be stripped sideways of the roll.

5. we recommend to roll up the lamp downwards while it is pendulous.


please make sure that the cable is hung up stressless and is not twisted or the light will tend to twist axially.



5

bitte beachten sie auch die folgende seite.

please also note the next page.




6

6. hängen sie die kabel der leuchte auf die vorgesehenen halter.

heben sie den leuchtenkopf nach oben ab. montieren sie die leuchtmittel.

6. hang the lamp cable on the holder provided.

lift up the light head and mount the illuminant.



7

7. der leuchtenkopf kann mit hilfe der höhenverstellung stufenlos eingestellt werden.

halten sie den leuchtenkopf dabei fest.

7. the lamp head can be infinitely adjusted using the height adjustment.

please detain the head of the light in the meantime



8

leuchtmittel oben:

osram halostar standard
10 w 12 v g4

leuchtmittel unten:

osram decostar 51 s standard
50 w 12 v

es dürfen nur niederdruckleuchtmittel mit diesem zeichen verwendet werden:




bulb above:

osram halostar standard
10 w 12 v g4

bulb below:

osram decostar 51 s standard
50 w 12 v

only low-pressure illuminants with this sign are allowed to use:



9

zum wechsel der leuchtmittel schalten sie die leuchte aus. lassen sie die leuchte abkühlen. heben sie den leuchtenkopf nach oben ab und wechseln sie die leuchtmittel.

pflegehinweise:

reinigen sie die leuchte mit einem trockenen tuch. falls nötig können sie ein mildes, nicht scheuerndes reinigungsmittel verwenden.

sonstige hinweise:

sollten sie für ihre leuchte ersatzteile wie z.b. leuchtmittel benötigen, wenden sie sich bitte an ihren händler.

als dimmer für die leuchte empfehlen wir den dimmer busch 6513 u-102, oder gleichartige phasenabschnittsdimmer.

der trafo benötigt eine mindestlast von 20 watt.

to change the illuminant, switch the lamp off. let the lamp cool down. lift up the light head and change the illuminant.

care instructions:

clean the lamp with a dry cloth. a mild, non-abrasive cleaning agent can be used if necessary.

other information:

if you require replacement parts for your lamp, e.g. illuminants, please ask your distributor.

we recommend th dimmer busch 6513 u-102 or similar phase cut dimmers.

the transformer requires a minimum last of 20 watt.



10

danke, dass sie sich für ein produkt von absolut-lighting entschieden haben.

thank you for choosing a product from absolut-lighting.

weitere produkte finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com